

Nastavenie automatického zapnutia stráženia bez pohybu (INTEGRA)

1. Vo výstupoch nastavte jeden virtuálny výstup na: **Prepínač MONO**. Čas činnosti nastavte čas po akom chcete, aby sa systém zapol pokiaľ nezaznamená narušenie príslušných vstupov (v tomto príklade je to vstup č. 4 a 14).
2. Ďalší virtuálny výstup nastavte na: **Stav zapnutia**. Vyberte, ktorú skupinu (podsystem) chcete sledovať a automaticky zapínať.
3. 2 virtuálne výstupy nastavte na: **Koniec signalizácie výstupov**. Čas činnosti nastavte na krátky impulz, napr. 1–2 sek. Pre jeden výstup nastavte ako spúšťači výstup číslo výstupu nastaveného v bode č. 1 (v tomto príklade je to výstup č. 13) a druhému výstupu nastavte ako spúšťači výstup číslo výstupu nastaveného v bode č. 2 (v tomto príklade je to výstup č. 12)

Č.	Názov výstupu	Typ výstupu	Čas činnosti	Zobr. stavu	Pol.+	Pulzuj Latch	Spustenie:	Spustenie: L
1		0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
2	Výstup 2	0: Nepoužívaný	30 min. 0 sek.	0: štandardne	X			
3		0: Nepoužívaný	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X			
4		0: Nepoužívaný	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X			
5		0: Nepoužívaný	0 min. 5 sek.	0: štandardne	X			
6		0: Nepoužívaný	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X			
7		0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
8		0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
9	Výstup 9	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
10	Výstup 10	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
11	Výstup 11	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
12	Stav skupina 2	21: Stav zapnutia	0 min. 0 sek.	0: štandardne	X			
13	Výstup 13	24: Prepínač MONO	15 min. 0 sek.	0: štandardne	X		vstupy: 4,14	
14	Výstup 14	83: Koniec signaliz. výstupov	0 min. 2 sek.	0: štandardne	X		výstupy: 13	
15	Výstup 15	83: Koniec signaliz. výstupov	0 min. 2 sek.	0: štandardne	X		výstupy: 12	
16	Výstup 16	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
17	Výstup 17	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
18	Výstup 18	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
19	Výstup 19	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
20	Výstup 20	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
21	Výstup 21	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
22	Výstup 22	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
23	Výstup 23	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
24	Výstup 24	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
25	Výstup 25	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
26	Výstup 26	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			
27	Výstup 27	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X			

4. Ďalej je potrebné nastaviť 2 virtuálne vstupy.

Jeden vstup nastavte: Typ vstupu: **Podľa výstupu**. V stĺpci "Citlivosť" vyberte výstup, na ktorý má reagovať (v tomto príklade je to výstup č. 14). Funkciu vstupu nastavte na: Zapnutie stráženia a v stĺpci Skupina vyberte, ktorú skupinu má vstup zapínať.

Druhý vstup nastavte: Typ vstupu: **Podľa výstupu**. V stĺpci "Citlivosť" vyberte výstup, na ktorý má reagovať (v tomto príklade je to výstup č. 15). Funkciu vstupu nastavte na: Okamžitý.

Č.	Názov vstupu	Skup.	Typ vstupu	Citlivosť	Funkcia	Vstupný čas	Max. čas nar.	Max. čas bez nar.	Bez al. po zap. nap.	Kor.
1	Vstup 1	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	5 sek.	0 sek.	0 hod.		
2	Vstup 2	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		X
3	Vstup 3	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		
4	Detektor tlac.	2	2: NO	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		
5	Vstup 5	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		
6	Vstup 6	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		
7	Vstup 7	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		
8	Vstup 8	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		
9	Vstup 9	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		
10	Vstup 10	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		
11	Vstup 11	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		
12	Vstup 12	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		
13	Autoam	2	8: podľa výstupu	Vý.: 14	80: Zap. stráženia	Sk. -, Typ:0	0 sek.	0 hod.		X
14	Autoam	2	8: podľa výstupu	Vý.: 15	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		
15	Vstup 15	1	0: Nepoužíva sa	320 ms.	5: Okamžitý	0 sek.	0 sek.	0 hod.		

Komentár:

Tlač Detaily OK

ZABEZPEČ.TO