

Otvorenie dverí mobilnou aplikáciou cez makro (INTEGRA)

Pre otvorenie dverí cez makro je potrebné nastaviť nasledovné:

Makro, ktoré bude ovládať virtuálny výstup (č.201).

LCD klávesnica | Prehľady stavu | Makropříkazy

Skupiny Definície

1: Dvere / odbyt

Název:

Kód:

Vyžaduj kód

Nedost. v stráž.

Spusti autoamtický

Bez potvrdzujúcich hlásení

Ikona

Stav podľa výstupu 1

Zobraz názov

Zoznam príkazov:

Zapnutie výstupov: 201

! Pridaj Zmeň X Vymaž

Príkaz:

Zapnutie výstupov

Zoznam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256

! Nový makropříkaz

X Vymaž makropříkaz

Virtuálny výstup (č.201) nastavte na Typ výstupu 24.Prepínač MONO a Čas činnosti (čas otvorenia zámku) 2 s.

📁 Výstupy

Č.	Název výstupu	Typ výstupu	Čas činnosti	Zobr. stavu	Pol.+	Pulzujúci	Latch	Spustenie:	Spustenie: LCD kláv.	Spustenie: skupiny/kláv. skup.
201	makro dv.odbyt	24: Prepínač MONO	0 min. 2 sek.	0: štandardne	X			vstup: -		1+32

Ďalej si vytvorte virtuálny vstup (č.201), ktorý bude ovládaný 8.podľa výstupu (č.201) a bude vykonávať funkciu 58. Techn.-tlačidlo dverí. V detailoch vstupu nastavte, ktoré dvere sa majú otvárať (Modul č. zámok/kláv.)

Vstupy

Č.	Názov vstupu	Skup.	Typ vstupu	Číťlivosť	Funkcia	Vstupný čas	Max. čas nar.	Max.čas bez nar.
201	Dv.odbyt	1	8. podľa výstupu	Vý.: 201	58: Techn.-tlačidlo dverí	2	0 sek.	0 hod.
202		1	8. podľa výstupu	Vý.: 201				
203		1	8. podľa výstupu	Vý.: 201				
204		1	8. podľa výstupu	Vý.: 201				
205		1	8. podľa výstupu	Vý.: 201				
206		1	8. podľa výstupu	Vý.: 201				
207		1	8. podľa výstupu	Vý.: 201				
208		1	8. podľa výstupu	Vý.: 201				
209		1	8. podľa výstupu	Vý.: 201				
210		1	8. podľa výstupu	Vý.: 211				
211	Vstup 211	1	0. Nepoužíva sa	320 m				
212	Vstup 212	1	0. Nepoužíva sa	320 m				
213	Vstup 213	1	0. Nepoužíva sa	320 m				
214	Vstup 214	1	0. Nepoužíva sa	320 m				
215	Vstup 215	1	0. Nepoužíva sa	320 m				
216	Vstup 216	1	0. Nepoužíva sa	320 m				
217	Vstup 217	1	0. Nepoužíva sa	320 m				
218	Vstup 218	1	0. Nepoužíva sa	320 m				

Vstup 201 - Modul: podľa výstupu

Názov vstupu: Typ vstupu:

Patrí do skupiny: Koniec:

Funkcia: Max. čas narušenia: sek.

Modul č. (zámok/kláv.): Max. čas bez narušenia: hod. / min.

Komentár:

Možnosti

<input type="checkbox"/> Bez al. po zap. nap.	<input checked="" type="checkbox"/> Iba 3 alamy	<input checked="" type="checkbox"/> Oneskorenie vstupu
<input type="checkbox"/> Kontr. pri zap. stráž.	<input type="checkbox"/> Iba 1 alarm	<input type="checkbox"/> Znovunast. po alarme
<input type="checkbox"/> Ovl. video keď stráž.	<input type="checkbox"/> Vymazanie AutoReset	<input type="checkbox"/> Znovunast. po vyp.
<input type="checkbox"/> Ovl. video keď nestráž.	<input type="checkbox"/> Pre-alarm	<input checked="" type="checkbox"/> Alarm po odchod. čase
<input type="checkbox"/> Blok. znemožnené	<input type="checkbox"/> Oneskorenie sirén	<input checked="" type="checkbox"/> Alarm po odblokovaní
<input type="checkbox"/> Blok. ak nie je odch.	<input checked="" type="checkbox"/> Oneskor. monitor. (prealarm)	<input type="checkbox"/> Alarm sabotáže vždy hlasný
		<input type="checkbox"/> GDNG v expandéri

Po vykonaní nasledujúcich nastavení, máte možnosť ovládať (otvárať) dvere cez makro mobilnej aplikácie.

